

Generalny dystrybutor na Polskę:

Mobicom Sp. z o.o.
www.mobicom.pl



mobicom
Spółka z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Asnyka 9C, 71-526 Szczecin

Tel. +48 91 333 000 7

Fax. +48 91 333 000 5

Email mobicom@mobicom.pl



ANALOGOWA BRAMKA 2G GSM TEL / FAX

- Nowoczesna, 1 kanałowa - analogowa bramka GSM umożliwia prowadzenie rozmów i transmisję faksową
- Bramka umożliwia podłączenie do telefonu analogowego, faksu, standardowego faksu biurowego, biurowego urządzenia wielofunkcyjnego, centrali abonenckiej PBX
- Urządzenie posiada dwa złącza RJ11/12 do telefonu / faks
- wbudowana bateria



Mobicom Sp. z o.o.

Zastosowanie

Bramka 2G GSM TEL/FAX symuluje analogową linię telefoniczną w miejscach, gdzie tradycyjna linia stacjonarna nie jest dostępna, lub gdzie nie ma możliwości jej podłączenia.

Dzięki Bramce 2G GSM TEL/FAX, można wysyłać wiadomości faks bez podłączania do stałej linii stacjonarnej, oraz oszczędzając koszty utrzymania stałej linii.

W małych biurach bramka może być wykorzystywana do wysyłania/odbierania faksu przy użyciu tradycyjnych urządzeń faksujących, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze.

Zalety

- Ograniczenie kosztów połączeń z sieci stałej do sieci komórkowych GSM 900 & 1800 MHz
- Ograniczenie kosztów połączeń przychodzących od pracowników z telefonów komórkowych
- Lepsza organizacja łączności korporacyjnej (VPN)
- Kontrola kosztów
- Większa mobilność biura (bez kabli zewnętrznych)
- Transmisja głosu i Faksów
- Zadowolenie z niezawodnej pracy



Główne cechy

Rodzaj sieci GSM Dual Band 900/1800 MHz

- Moduł GSM: GSM / GPRS
- Moc wyjściowa: Class 4 (2W) GSM w 900 MHz
Class 1 (1W) w DCS 1800 MHz
- Plug-in karty SIM (1,8 V - zgodne 3V)

Interfejs telefonu

- FXS Voice Interface
- 2 złącza RJ11 (głos i faks)
- Wybieranie typu: tonowe (DTMF)

Połączenia

- Połączeń głosowych
- Analog Group Fax 3

Zasilanie

- Zewnętrzny adapter
- Wejście: 100-240 VAC / 50-60Hz / 0,5 A
- Wyjściowe: 12VDC / 1,0 A

Bateria (opcja)

- Czas oczekiwania: około 3h (*)
- Czas rozmów: ok. 1.30 min (*)

(*) Żywotność baterii zależy od kilku czynników, tj. temperatury pracy urządzenia i jakości sygnału GSM

Antena GSM

- Dual-Band antena dookólna
- Złącze SMA
- Impedancja: 50 ohm
- Wysoki zysk kierunkowej anteny (opcja)

Data Interface

- Interfejs danych: USB 1.1 (2.0)
- Złącze USB

Inne

- Wymiary: 115 x 80 x 45mm
- Temperatura pracy: od 0 ° C do +45 ° C
- Znak CE i RoHS
- Identyfikacja numeru CLIP



Inne

Zawartość opakowania:

- Moduł 2G GSM TEL/FAX
- Zasilacz sieciowy (IN: 100-240 VAC/50-60 Hz/ 0.5A – OUT 12 VDC/1A)
- Antena GSM z kablem (3 m.)
- Kabel telefoniczny do podłączenia z urządzeniem (1.5 m.)
- Zestaw do montażu na ścianie
- Podręcznik użytkownika

Dodatkowe opcje:

- Bateria podtrzymująca zasilanie
- Antena zewnętrzna kierunkowa